



Flexibilité au cœur de l'action

- Types d'alarme : alarme incendie, alarme de secours, bouton de panique, alarme de fuite de gaz, alerte de dysfonctionnement, alarme de fuite d'eau
- Configuration dans l'application des actions programmables
- Levée de doute avec les détecteurs MotionCam ou toute caméra connectée à l'Ajax NVR
- Transmission des alarmes au centre de télésurveillance




Matériel impeccable

- Mécanisme de bouton simplifié pour réduire le risque de défaillance
- Jusqu'à 7 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Couvercle frontal transparent pour éviter tout déclenchement accidentel de l'alarme
- Alarme du bouton anti-sabotage



Écosystème intelligent et complexe

- Alertes critiques instantanées et notifications de maintenance
- Interrogation régulière de chaque dispositif du système pour afficher l'état actuel dans les applications
- Autodiagnostic automatique du détecteur avec rapport sur l'état à la centrale
- Communication sans fil jusqu'à 1 700 m (5 577 ft) et jusqu'à deux fois plus avec un prolongateur de portée



Installation et configuration rapides

- Panneau SmartBracket pour installer le dispositif : pas besoin de démonter le boîtier
- Verrou pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Outil spécial (clé) pour réinitialiser le bouton après l'alarme
- Jumelage avec une centrale par QR code
- Gestion et configuration à distance dans l'application

Dans un système Ajax, vous pouvez combiner des dispositifs de toutes les catégories de produits : Protection contre les intrusions (Superior et Baseline), Vidéosurveillance, Sécurité incendie ou Confort et automatisation. Créez un système adapté à vos besoins et gérez-le dans une interface unique.

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée	Communication avec la centrale	Alimentation	Boîtier	Kit complet
 Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MCP.G.J%2CMCP.Y.J%2CMCP.W.J%2CMCP.B.J	Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 577 ft Dans un espace ouvert	Batteries 2 × CR123A Préinstallées Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans Installation Température de fonctionnement de 0°C à +50°C de 32°F à 122°F Humidité admissible jusqu'à 80 %	Couleur vert, jaune, blanc, bleu Dépend du kit sélectionné Dimensions 102 × 104 × 39 mm 4" × 4,1" × 1,54" Poids 214 g 7,54 oz	ManualCallPoint Jeweller Panneau de montage SmartBracket 2 × batterie CR123A (préinstallées) Outil spécial (clé) Couvercle de protection transparent Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/manualcallpoints-jeweller

 support@ajax.systems
 [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
 ajax.systems