



DCJ.3

Steuertastatur für ULISSE,
SANTEC-Dome und Videotec Kreuzschienen

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Mit dieser Kreuzschienen-Bedientastatur werden nicht nur die VIDEOTEC Kreuzschienen gesteuert/programmiert sondern auch durch den Joystick die VIDEOTEC Domekameras und Kameras anderer Hersteller.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Steuerpult
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Beige
Displaytyp	Matrix LCD - 16x4 Textzeichen
Touchscreen	nein
Passwortschutz	Ja
Joystick	ja, 3-Achsen
Bedientasten	Funktionstasten
Max. Anzahl steuerbarer	999
Multiplexer/Kameras	
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja, 3x
RS-485 Baudrate (max. bps)	57600
Steuerprotokolle	Pelco D/P und weitere
Kreuzschienenverwaltung	ja, 1x
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Netzteil	230 V AC / 12 V DC
Betriebsspannung	12 V DC
Abmessungen BxHxT (mm)	298 x 210 x 107

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Passend für	Dome, Ulisse
Besonderheiten	-

► Empfohlenes Zubehör:

DTMRX2	Telemetrie Empfänger f.S/N-Köpfe u. Motorzoomsteuerung, 230 V AC, 12 Funkt.
--------	---

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch