


Curtain Outdoor Mini Jeweller


Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie für den Innen- und Außenbereich





Vertikale Ansicht – Hauptmodus



Vertikale Ansicht – Haustiermodus



Horizontale Ansicht




Erweiterte Erfassungsmöglichkeiten

- Ein PIR- und ein K-Band-Mikrowellensensor
- Erkennungsbereich von bis zu 5 m (16 ft)
- Vertikaler Erfassungswinkel: 100° ohne toten Winkel unter dem Melder
- Horizontaler Erfassungswinkel: 15°



Schutz vor Falschalarmen

- Drei Empfindlichkeitsstufen: wählbar in der App
- Die **duale Bewegungserkennungstechnologie** schließt Falschalarme durch thermische Störungen, Tiere oder Pflanzen aus
- Der **SmartDetect-Algorithmus** analysiert thermische Daten, um menschliche Bewegungen genau zu erkennen und falsche Auslösungen zu ignorieren
- Mit der Funktion der **Haustier-Immunität** ignoriert der Melder Vögel und Haustiere bis zu einer Höhe von 100 cm (3,3 ft)
- Temperaturkompensation gewährleistet eine effektive Bewegungserkennung bei Temperaturen von -25 °C bis +60 °C (von -13 °F bis 140 °F)




Jeweller und Wings

Funkverbindung

- Funkreichweite bis 1700 m (5550 ft)
- Datenverschlüsselung während des gesamten Übertragungsvorgangs
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Zustands des Melders
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Störeinflüssen

Installation oben



Sabotageschutz

- Anti-Masking-System, das die Anforderungen von Grade 2 erfüllt¹
- Sabotagekontakt und integrierter Beschleunigungssensor melden Demontageversuche
- Melderauthentifizierung gegen Gerätevortäuschung
- Schraube zur Befestigung des Melders am SmartBracket

Reibungslose Installation und Wartung

- Hinzufügen zur Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Akkulaufzeit von bis zu 3 Jahren
- Keine Demontage des Gehäuses bei der Installation notwendig
- Zwei Installationsoptionen: SmartBracket und Montagewinkel

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2)	Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J	Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Signalverstärker Kommunikationstechnologie Jeweller Kommunikationstechnologie Wings Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im Freifeld	Erkennung Sensorelemente 1 × PIR-Sensor 1 × K-Band-Mikrowellensensor Duale Bewegungserkennungstechnologie Reichweite der Bewegungserfassung bis zu 5 m bis zu 16 ft Winkel der Bewegungserfassung vertikal: 100° horizontal: 15° Geschwindigkeit der Bewegungserfassung von 0,3 bis 2,0 m/s von 1 bis 6,6 ft/s Das Objektiv des Melders muss senkrecht auf einen vermutlichen Zugang zum Objekt ausgerichtet werden.
Stromversorgung Akku 2 × CR123A (vorinstalliert) Akkulaufzeit bis zu 3 Jahre	Gehäuse Farbe weiß Abmessungen 43 × 32 × 145 mm 1,69" × 1,26" × 5,71" (ohne Montagewinkel) 54 × 44 × 145 mm 2,13" × 1,73" × 5,71" (mit Montagewinkel) Gewicht 130 g 4,59 oz. (ohne Montagewinkel) 150 g 5,29 oz. (mit Montagewinkel) Schutzart IP55	Installation Betriebstemperatur von –25°C bis +60 °C von –13 °F bis 140 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 95 % Installationshöhe 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft), wenn die Haustier-Immunität aktiviert ist	Lieferumfang Curtain Outdoor Mini Jeweller SmartBracket-Montageplatte 2 × CR123A-Akkus (vorinstalliert) Montagewinkel Montagesatz Schnellstartanleitung

¹ Das Gerät erkennt die Abdeckung des PIR-Sensors, nicht jedoch die Abdeckung des Mikrowellensensors.