




Curtain Outdoor Mini Jeweller


Rilevatore di movimento a tenda wireless a doppia tecnologia da esterno e interno





Vista verticale – Modalità principale



Vista verticale – Modalità animale domestico



Vista orizzontale




Rilevamento avanzato

- Un sensore PIR e un sensore a microonde in banda K
- Raggio di rilevamento fino a 5 m (16 ft)
- Angolo di visione verticale: 100° senza punti ciechi sotto il rilevatore
- Angolo di visione orizzontale: 15°



Prevenzione dei falsi allarmi

- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nell'app
- **Tecnologia di doppio rilevamento del movimento** consente di filtrare i falsi allarmi causati da rumori termici, animali o piante.
- **L'algoritmo SmartDetect** analizza i dati termici per rilevare con precisione il movimento umano e ignorare falsi allarmi
- Con la funzione di **Immunità agli animali domestici**, il rilevatore ignora gli uccelli e gli animali domestici fino a 100 cm (3,3 ft) di altezza
- Compensazione della temperatura per un rilevamento efficace del movimento a temperature da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a 140 °F)





Jeweller e Wings

comunicazione wireless

- Raggio di comunicazione wireless: fino a 1,700 m (5,550 ft)
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del rilevatore
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione


Installazione superiore






Protezione contro il sabotaggio

- Sistema antimascheramento che soddisfa i requisiti di Grade 2 ¹
- Tamper antisabotaggio e accelerometro integrato per notificare il tentativo di smontare il dispositivo
- Autenticazione del rilevatore contro il sabotaggio
- Vite di fissaggio per fissare il rilevatore su SmartBracket



Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta all'hub tramite scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Durata della batteria fino a 3 anni
- Non è necessario smontare la custodia durante l'installazione
- Due opzioni di installazione: SmartBracket e il supporto angolare

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2)	Compatibilità con hub e ripetitori Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologia di comunicazione Jeweller Tecnologia di comunicazione Wings Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto	Rilevamento Tipi di sensori 1 × sensore PIR 1 × sensore a microonde in banda K Tecnologia di doppio rilevamento Raggio di rilevamento del movimento fino a 5 m fino a 16 ft Angoli di rilevamento del movimento verticale: 100° orizzontale: 15° Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s da 1 a 6,6 ft/s La lente del rilevatore deve essere orientata perpendicolarmente a una probabile via d'ingresso in un impianto.
Alimentazione Batterie 2 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 3 anni	Custodia Colore bianco Dimensioni 43 × 32 × 145 mm 1,69" × 1,26" × 5,71" (senza supporto angolare) 54 × 44 × 145 mm 2,13" × 1,73" × 5,71" (con supporto angolare) Peso 130 g 4,59 oz (senza supporto angolare) 150 g 5,29 oz (con supporto angolare) Classe di protezione IP55	Installazione Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F Umidità massima ammissibile fino al 95% Altezza di installazione 2,4 m (7,9 ft) 1 m (3,3 ft) quando è attivata la modalità Immunità agli animali domestici	Set completo Curtain Outdoor Mini Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket 2 × batterie CR123A (preinstallate) Supporto angolare Kit di installazione Guida rapida

¹ Il dispositivo rileva il mascheramento del sensore PIR e non riconosce il mascheramento del sensore a microonde.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems