



Linea di prodotti Fibra

LineSupply (75 W) Fibra

Modulo per alimentazione aggiuntiva con potenza di 75 W e due linee di uscita Fibra.



3
GRADE
EN 50131


IN PROGRESS

PD 6662
2017

Questo è il dispositivo cablato della **linea di prodotti Fibra**. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Fibra.



È disponibile anche LineSupply (45 W) Fibra, con una potenza inferiore e una linea di uscita invece di due.




Alimentazione per qualsiasi dispositivo

- Divise une ligne Fibra en deux lignes
- Puissance de 30 W par ligne de sortie, puissance de 15 W pour le chargement de la batterie de secours
- Alimentazione di linea con qualsiasi configurazione di dispositivi Fibra
- Estensione della linea Fibra fino a 2 000 m¹
- Alimentazione di riserva dalla batteria in caso di perdita dell'alimentazione principale



Protezione antisabotaggio


- Allarme tamper²
- Protezione contro il cortocircuito e la sovratensione
- Alimentazione dei dispositivi Fibra indipendente dall'hub
- Autenticazione del modulo contro la contraffazione



Fibra

tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione cablata tra il modulo e l'hub a una distanza massima di 2 000 m¹
- Comunicazione crittografata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite la funzione di scansione della linea o il codice QR
- Configurazione e test sul posto o da remoto
- Installazione comoda in Case (venduta separatamente)
- Manutenzione facile

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Ciò consente di costruire i sistemi di qualsiasi configurazione e di realizzare i progetti di diversi livelli di difficoltà.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 3) (in progress) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p>	<p>Comunicazione con le unità centrali</p> <p>Tecnologia di comunicazione Fibra</p> <p>Raggio di comunicazione cablata fino a 2 000 m Con cavo U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51</p> <p>Tipi di cavi consigliati U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 (conduttore in rame)</p> <p>cavo di segnale 4 × 0,22 (conduttore in rame)</p>	<p>Alimentazione per dispositivi di terze parti</p> <p>Numero di linee di uscita 2 LineSupply (45 W) Fibra ha una linea di uscita</p> <p>Tensione in uscita 24 V⁼⁼</p> <p>Corrente massima in uscita 1,25 A (per ogni uscita)</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Principale 100–240 V~ 50/60 Hz</p> <p>Di riserva Batteria da 12 V⁼⁼ con una capacità di 7–18 Ah Batteria non è inclusa nel set completo</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 160 × 85 × 53 mm</p> <p>Peso TBC</p>	<p>Set completo</p> <p>LineSupply (75 W) Fibra Cavo di alimentazione Cavo di collegamento della batteria Due adattatori terminali Guida rapida</p> <p>La custodia Case non è inclusa nel set completo e si vende separatamente da LineSupply (75 W) Fibra</p>

1 – Quando si utilizza un cavo U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51.

2 – Il modulo non ha un tamper antisabotaggio. Per proteggere LineSupply (75 W) Fibra da eventuali sabotaggi, installatelo in Case (venduta separatamente). La custodia Case ha un tamper che si collega a LineSupply.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/linesupply-fibra/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems