



Linea di prodotti Baseline

# Ajax SpaceControl Jeweller

Telecomando wireless per il controllo del sistema Ajax.




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SIA  
CP-01


UL®  
LISTED

## 4 pulsanti



### Inserire

Inserisce il sistema



### Disinserire

Disinserisce il sistema



### Modalità notturna


Attiva la Modalità notturna (inserisce i dispositivi per la protezione perimetrale)



### Panico

Notifica un istituto di vigilanza e gli utenti di un pericolo o un'emergenza


Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: doppia pressione o pressione prolungata



## Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,300 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Indicazione dell'esecuzione del comando con LED



## Massima autonomia

- Fino a 5 anni di funzionamento
- Batteria sostituibile preinstallata
- Notifica di batteria scarica



## Configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Può essere portato in tasca o sul portachiavi

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conformità agli standard</b><br><br>EN 50131 (Grade 2)<br>PD 6662:2017<br>SIA CP-01<br>UL985, UL1023, UL2610<br>ULC S545, ULC S304                                | <b>Compatibilità</b><br><br>Unità centrali<br>Hub (2G) Jeweller<br>Hub (4G) Jeweller<br>Hub Plus Jeweller<br>Hub 2 (2G) Jeweller<br>Hub 2 (4G) Jeweller<br>Hub 2 Plus Jeweller<br>Hub Hybrid (2G)<br>Hub Hybrid (4G)<br><br>Ripetitori<br>ReX, ReX 2 | <b>Comunicazione con l'unità centrale</b><br><br>Tecnologia di comunicazione<br>Jeweller<br><br>Frequenze di funzionamento<br>866,0–866,5 MHz<br>868,0–868,6 MHz<br>868,7–869,2 MHz<br>905,0 – 926,5 MHz<br>915,85 – 926,5 MHz<br>921,0 – 922,0 MHz<br>Dipende dalla regione di vendita.<br><br>Raggio di comunicazione Jeweller<br>fino a 1,300 m<br>In campo aperto. | <b>Alimentazione</b><br><br>Batteria<br>1 × CR2032<br>Preinstallata.<br><br>Durata della batteria<br>fino a 5 anni |
| <b>Installazione</b><br><br>Temperature di funzionamento<br>da –25 °C a +50 °C<br><br>Umidità massima ammissibile<br>fino al 95%<br><br>Classe di protezione<br>IP50 | <b>Custodia</b><br><br>Colore<br>bianco<br>nero<br><br>Dimensioni<br>65 × 37 × 10 mm<br><br>Peso<br>13 g                                                                                                                                             | <b>Set completo</b><br><br>Ajax SpaceControl Jeweller<br>1 × batteria CR2032 (preinstallata)<br>Guida rapida                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol](https://support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems