

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Sirena wireless con protezione avanzata contro il sabotaggio e un ampio elenco di certificati di conformità. Per uso in ambienti esterni e interni.




3
GRADE
EN 50131

IK08

IP54




Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare ed eseguire la manutenzione dei prodotti Superior.



Un dispositivo, più missioni

- Un allarme sonoro per dissuadere gli intrusi e attirare l'attenzione
- L'indicazione della modalità di sicurezza per informare gli utenti che il sistema è inserito/disinserito
- Indicazione LED e sonora dei ritardi all'ingresso/uscita
- La funzione Campanello all'apertura informa gli utenti se i rilevatori di apertura vengono attivati mentre il sistema è disinserito
- L'indicazione LED dopo un allarme segnala agli utenti e alle pattuglie di passaggio che nel sistema si sono verificati degli allarmi.




Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller

- Raggio di comunicazione² fino a 3,500 m (11,450 ft) in campo aperto
- Cifratura dei dati migliorata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione




Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio per informare gli utenti e un istituto di vigilanza se il tamper antisabotaggio viene attivato
- Chiusura per fissare la sirena sul pannello SmartBracket
- Custodia resistente con protezione IP54 e IK08
- Rilevamento di inibizioni
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio
- Rilevamento della perdita di connessione




Allarmi regolabili

- Volume dell'allarme regolabile¹: da 85 dB a 107 dB
- Durata dell'allarme regolabile: da 3 s a 3 min
- Modelli sonori selezionabili
- Modalità aree per far sì che la sirena reagisca agli eventi e alle modifiche della modalità di sicurezza solo nell'area assegnata



Supervisione del sistema

- Notifiche di batteria scarica e visualizzazione dello stato nelle app Ajax
- Autodiagnosi automatica del dispositivo con generazione del rapporto di stato
- Notifiche in caso di malfunzionamenti



Installazione e configurazione senza problemi

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Pannello di montaggio SmartBracket per installazione senza smontare la custodia
- Livella a bolla per controllare l'angolo di inclinazione del pannello di montaggio durante l'installazione
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop Ajax
- Kit di installazione con tutti i dispositivi di fissaggio necessari
- Fino a 10 anni di funzionamento con batterie preinstallate migliorate
- Possibilità di collegare un'alimentazione esterna a 12 V==

Conformità agli standard	Comunicazione con un hub o un ripetitore	Avvisi	Funzionalità
EN 50131 (Grade 3)			Volume dell'allarme da 85 dB a 107 dB a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena
Compatibilità con hub e ripetitori	Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller	Allarme Sonoro, LED	Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax
Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:	Frequenze di funzionamento 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Ogni dispositivo supporta queste quattro bande	Ritardo all'ingresso/uscita Sonoro, LED	Durata dell'allarme da 3 s a 3 min
 ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J	Modalità di sicurezza Sonoro, LED	Modalità di sicurezza LED	Frequenza del suono della sirena 1,400–1,600 Hz
	Raggio di comunicazione² fino a 3,500 m fino a 11,450 ft In campo aperto	Campanello all'apertura Sonoro Indicazione dopo l'allarme LED	
Alimentazione	Installazione	Custodia	Set completo
Batterie 8 × CR123A (preinstallate)	Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a +140 °F	Colore bianco, nero	Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller
Durata della batteria fino a 10 anni	Umidità massima ammissibile fino al 95%	Dimensioni 210 × 210 × 71 mm 8,27" × 8,27" × 2,80"	8 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida
Di riserva alimentazione esterna opzionale a 12 V ¹		Peso 1,146 g 40 oz	
		Classe di protezione IP54 IK08	

¹ Misurata a una distanza di 1 m (3,3 ft) dalla sirena.

² Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub. Maggiori informazioni: ajax.systems/hub-compare/



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

<https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems