

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES



AB-81-485

Alarm Box für VDC-727IR-WM
8 Alarmeing. / 1 Alarmausgang

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Alarmbox für Inneninstallationen zur Verwendung mit der SANTEC IR Speed Dome Kamera VDC-727IR-WM. Diese Box ist notwendig um z.B. alarmgesteuert Presetpositionen des Doms aufzurufen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Alarmbox
Alarmausgänge	1
Alarmeingänge	8
RS-485 Ausgänge	1
RS-485 Eingänge	1
Anschlüsse	Schraubklemmen
Netzteil integriert	Nein
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	< 1,5
Abmessungen BxHxT (mm)	138 x 35 x 110
Gewicht	284 g
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40

► Empfohlenes Zubehör:

VDC-727IR-WM

SANTEC IR-Speed Dome inkl. Wandarm 27fach Motor-Zoom, 3,5 - 94,5 mm, IR 100m

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

KSC-3505

Bedienpult zur Steuerung von SanStore Rekordern und SANTEC
Speed-Domen

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch