



## AV8185DN

Arecont Vision 8 MP Tag/Nacht 180°  
Panorama IP-Kamera / SurroundVideo

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Arecont Vision AV8185DN 8 MP 180° Tag/Nacht Panorama IP-Kamera aus der SurroundVideo Serie.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	180° Panorama IP-Kamera
Typ Bildsensor	4 x 1/2" 2 MP CMOS
Bildauflösung (Pixel)	8 MP (6400x1200)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	5.5 bei 6400x1200, 88 bei 800x600
Anzahl Videostreams	8 nicht-identische
Blendensteuerung	Manuell
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	8 mm
Blickwinkel horizontal	45° pro Sensor
Lichtempfindlichkeit	0,2 (Farbe) / 0 (SW mit IR-Licht)
IR-Sperrfilter	Ja
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Shutter (sek.)	1/2 - 1/1000
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	1024 Zonen pro Sensor
Privatzonen (Zonen)	Ja
Binning	Nein
Multicasting	Ja
Schaltkontakte I/O	1 / 1

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

### ► Technische Spezifikationen:

Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Protokolle	TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Unterstützte Software Standards	PSIA
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja
Gehäusefarbe	Beige
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Leistungsaufnahme (Watt)	9
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +55
Lagertemperatur (°C)	-40 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	0 - 90 nicht kond.
Abmessungen DxH (mm)	176x175
Gewicht	910 g
Zertifizierungen	CE, FCC, RoHs, UL
Lieferumfang	AV100 Software

### ► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stab.Steckernetzteil,230V AC/ 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SANPOWER-MS01B	1-Kanal PoE Netzteil, 33,6 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel
SV-CMT	Deckenhalterung für Arecont Vision IP-Kameras der SurroundVideo Serie
SV-WMT	Wandhalterung für Arecont Vision IP-Kameras der SurroundVideo Serie
MD-CRMA	Eckadapter für Arecont Vision Kameras für MegaDome, SurroundVideo, MegaView
MD-FMA	Deckeneinbauhalterung für Arecont Vision Kameras für SurroundVideo, MegaDome
MD-PMA	Mast Adapter für Arecont Vision Kameras für MegaDome, SurroundVideo, MegaView

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch