




Case D (430)

Custodia per il collegamento cablato e sicuro dei dispositivi Ajax.




Collegamento sicuro e rapido con i dispositivi compatibili

Installate i dispositivi Ajax utilizzando la custodia Case. Scegliete la dimensione della custodia con il numero di fessure richiesto in base al numero di prodotti da installare. Passate i cavi e fissate i dispositivi nel modo più semplice possibile. Fissaggio rapido e affidabile utilizzando gli elementi di fissaggio durevoli e le viti imperdibili.



È una custodia che permette di installare una delle tante configurazioni possibili del dispositivo. Grazie al sistema di installazione modulare, la custodia Case D (430) può contenere fino a otto dispositivi contemporaneamente. I dispositivi compatibili sono LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay Fibra, LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra e batterie da 7-18 A·h. Sono disponibili custodie di dimensioni alternative per diverse combinazioni di dispositivi.



Installazione e manutenzione senza sforzi

- Il tamper antisabotaggio preinstallato per rilevare l'apertura del coperchio e avvisare del distacco della custodia dalla superficie
- Fori per fissaggio disposti a diverse angolazioni e livella a bolla d'aria preinstallata per collocare la custodia in posizione orizzontale
- Zone perforate e gli elementi di fissaggio per facilitare il passaggio e la disposizione dei cavi
- Utilizzo multiplo, anche dopo lo smontaggio e la modifica della configurazione del dispositivo
- Fissaggio del coperchio e del dispositivo in due posizioni: gli errori sono esclusi
- Tutti i supporti sono inclusi: un PRO non deve portare un supporto aggiuntivo all'impianto

Compatibilità	Installazione	Specifiche tecniche	Set completo
<p>Case D (430) è una custodia che permette di installare una delle numerose configurazioni possibili dei dispositivi. Questa custodia può contenere fino a otto dispositivi contemporaneamente.</p> <p>Dispositivi compatibili LineSplit Fibra LineProtect Fibra MultiRelay Fibra LineSupply (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra Batterie da 7-18 A·h (non incluse nel kit)</p>	<p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p>	<p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 430 × 400 × 133 mm</p> <p>Peso 3,381 g Case D (430) in colore bianco</p> <p>3,343 g Case D (430) in colore nero</p>	<p>Case D (430) Kit di installazione Guida rapida</p>



Maggiori informazioni sul dispositivo sono disponibili al link:

ajax.systems/products/case/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems