

Ligne de produits Superior

HomeSiren S Jeweller

Sirène sans fil avec connecteur LED externe.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SOON
INCERT


SOON
SSF

SOON
NFA2P

Nouveautés

Baseline HomeSiren Jeweller	Superior HomeSiren S Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.



Alertes détaillées

La sirène répond aux alarmes de sabotage et de système de sécurité en moins d'une seconde. Elle est suffisamment bruyante pour faire fuir les intrus et attirer l'attention des voisins.

La LED de la sirène indique quand le système est armé ou désarmé, tandis qu'une indication sonore indique la Temporisation à l'armement/désarmement. Ce sont des fonctions utiles pour les utilisateurs qui contrôlent le système de sécurité avec un clavier ou une télécommande.



Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de brouillage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket




Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif




Notifications d'événements

- Alarmes des dispositifs du système
- Mode de sécurité : armé/désarmé
- Ouverture de la porte (fonction du Carillon)
- Indication après alarme



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batteries Panasonic préinstallées



Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p>Conformité aux normes</p> <p>EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (à venir) SSF (à venir) NFA2P (à venir)</p> <p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée ReX, ReX 2</p>	<p>Communication avec le panneau de contrôle</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 868,0 à 868,6 MHz</p> <p>Portée de communication jusqu'à 2 000 m En champ ouvert</p>	<p>Alertes</p> <p>Alarmes Acoustique</p> <p>Temporisation à l'armement / au désarmement Acoustique</p> <p>Changement de mode de sécurité Acoustique, LED</p> <p>Mode de sécurité LED</p> <p>Ouverture de la porte (fonction du Carillon) Acoustique</p> <p>Indication après alarme LED</p>	<p>Caractéristiques</p> <p>Types de notifications Acoustique, LED</p> <p>Volume d'alarme de 81 à 105 dB à une distance de 1 m</p> <p>Durée de l'alarme de 3 sec à 3 min</p> <p>Fréquence du buzzer piézoélectrique 3,5 ± 0,5 kHz</p> <p>Connexion d'une LED supplémentaire Disponible, 3 V⁼⁼</p>
<p>Alimentation</p> <p>Batteries 2 × CR123A</p> <p>Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans</p> <p>Fabricant Panasonic</p>	<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -10°C à + 40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc, noir</p> <p>Dimensions 75 × 76 × 27 mm</p> <p>Poids 93 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>HomeSiren S Jeweller SmartBracket avec vis de fixation 2 × batterie CR123A (préinstallées) Connecteur pour une LED tierce Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/homesiren-s/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems