



Es existiert kein Bild

SM164B

VIDEOTEC Video-Kreuzschiene, 16 Videoeingänge, 4 unabh. Videoausgänge, RS-485

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Technische Spezifikationen:

Typ	Video Kreuzschiene
Videoeingänge	16 x BNC
Videoausgänge (BNC)	4 x BNC
Verteilmöglichkeit	16 auf 4
Alarめingänge	16
Alarmausgänge	1
Systemeinstellung	OSD mehrsprachig
Anzahl nutzbarer Tastatures	4
VCR-Trigger	ja
Videosignal masking	ja
Telemetrie	2-Draht / über Koax und PC(RS-232)
Telemetrie-Protokoll	VIDEOTEC, MACRO, PELCO D
Titeleinblendung	Ja
Akustisches Alarmsignal	ja
Eingebaute Tastatur	nein
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Grau
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Abmessungen BxHxT (mm)	432x180x45
Kennzeichnung	CE

► Empfohlenes Zubehör:

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch