



## SM82A

VIDEOTEC Video-Kreuzschiene, 8 Videoeingänge, 2 unabh. Videoausgänge, RS-485

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Technische Spezifikationen:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Typ                         | Video Kreuzschiene       |
| Videoeingänge               | 8 x BNC                  |
| Videoausgänge               | 2 x BNC                  |
| Verteilmöglichkeit          | 4 auf 2                  |
| Alarめingänge                | 8                        |
| Alarmausgänge               | 1                        |
| Systemeinstellung           | OSD mehrsprachig         |
| Anzahl nutzbarer Tastaturen | 2 + eingebaut            |
| VCR-Trigger                 | ja                       |
| Videosignal masking         | ja                       |
| Telemetrie                  | 2-Draht und über Koax    |
| Telemetrie-Protokoll        | VIDEOTEC, MACRO, PELCO D |
| Titeleinblendung            | Ja                       |
| Akustisches Alarmsignal     | ja                       |
| Eingebaute Tastatur         | ja                       |
| Gehäuseausführung           | Metall                   |
| Gehäusefarbe                | Grau                     |
| Betriebsspannung            | 100 - 240 V AC           |
| Betriebstemperatur (°C)     | 0 bis +40                |
| Abmessungen BxHxT (mm)      | 230x47x167               |
| Kennzeichnung               | CE                       |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

**Weitere Bilder:**



► **Empfohlenes Zubehör:**

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch